Sejfy.PL Sp. z o. o.
ul. Orla 8, 00-143 Warszawa
ul. Sokołowska 43, 05-090 Wypędy
Infolinia 22 620 02 07
biuro@sejfy.pl

Code Name	ScanLogic	Functions
User electronic codes	User 2 ☐☐☐☐☐☐ User 1 ☐☐☐☐☐☐	• Allows user to open safe • TopLit & Xtreme can program one user code • BackLit & ScanLogic can program two user codes
User mechanical combo (Xtreme)		• Allows user to open safe
Change code	0 0 0 0 0 0	• Allows changing of any code • 0,0,0,0,0,0 cannot be changed
Manager code	1 2 3 4 5 6	• Allows manager to open safe • Opens programming (multiple functions)
Reset code	9 9 9 9 9 9	• Resets all codes to factory default • Does not open safe
Super code		• Used as place holder for unique super code • Opens programming (multiple functions)

**Kod resetowania należy zmienić z domyślnego 999999 na unikalny numer. Postępuj zgodnie z procedurą zmiany kodu opisaną w punkcie „B”. poniżej.

Instrukcja obsługi zamka biometrycznego

ScanLogic Basic

UWAGA: RESET CODE 999999 należy zmienić w pierwszej kolejności (zanim dodamy pierwszy ODCISK PALCA oraz zanim ustawimy MASTER CODE)

A. Otwarcie zamka

1) Wprowadź fabryczny MASTER CODE 123456

B. Zmiana kodu

1) Wprowadź 000000
2) Wprowadź aktualny MASTER CODE, usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
3) Wprowadź nowy 6-cyfrowy MASTER CODE, usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
4) Wprowadź ponownie nowy 6-cyfrowy MASTER CODE, usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe

*Fabryczny MASTER CODE 123456 musi zostać zmieniony zanim zostana dodani inni użytkownicy
**Fabryczny RESET CODE 999999 musi zostać niezwłocznie zmieniony
*** Jeden długi sygnał oznacza błędnie wprowadzony kod

C. Dodawanie Managera odcisku palca

1) Otwórz sejf przy uzyciu MASTER CODE lub MANAGER ODCISK
2)Przytrzymaj przycisk “+,” aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
3) Przyłoż 4-krotnie odcisk palca, za każdym razem usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
4) Podwójny sygnał dźwiękowy oznaczaja poprawnie dodany MANAGER ODCISK

*Można dodać maksymalnie 5 MANAGER ODCISKÓW

D. Dodawanie kodu 1 UŻYTKOWNIKA

1) Otwórz sejf przy użyciu MASTER CODE lub MANAGER ODCISK
2) Przytrzymaj "1" aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
3) Wprowadź nowy 6-cyfrowy kod 1 UŻYTKOWNIKA, usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
4) Wprowadź ponownie nowy 6-cyfrowy kod 1 UŻYTKOWNIKA, usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe potwierdzajace prawidłowe dodanie kodu 1 UŻYTKOWNIKA

Sejfy.PL Sp. z o. o.
ul. Orla 8, 00-143 Warszawa
ul. Sokołowska 43, 05-090 Wypędy
Infolinia 22 620 02 07
biuro@sejfy.pl

E. Dodawanie kodu 2 UŻYTKOWNIKA

1) Otwórz sejf przy użyciu MASTER CODE lub MANAGER ODCISK
2) Przytrzymaj "1" aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
3) Wprowadź nowy 6-cyfrowy kod 2 UŻYTKOWNIKA,usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
4) Wprowadź ponownie nowy 6-cyfrowy kod 2 UŻYTKOWNIKA, usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe potwierdzajace prawidłowe dodanie kodu 2 UŻYTKOWNIKA

F. Dodawanie odcisków palcy

1) Otwórz sejf przy uzyciu MASTER CODE lub MANAGER ODCISK
2) Przytrzymaj "+" aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
3) Przyłóż 4-krotnie odcisk palca, za każdym razem usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
4) Podwójny sygnał dźwiękowy oznacza poprawne dodanie odcisku palca

* Można dodać maksymalnie po 5 odcisków palców dla 1 UŻYTKOWNIKA i 2 UŻYTKOWNIKA

G. Kasowanie Manager odcisków palcy (wszystkich)

1) Otwórz sejf przy uzyciu MASTER CODE lub MANAGER ODCISK
2) Przytrzymaj "-" aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy, potem podwójny sygnał dźwiękowy
3) Wszystkie odciski palców zostały skasowane

H. Kasowanie odcisków palców 2 UŻYTKOWNIKA

1) Otwórz sejf przy użyciu kodu lub odcisku palca 1 UŻYTKONIKA
2) Przytrzymaj przycisk "3" aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe
3) Wszystkie odciski palców 2 UŻYTKOWNIKA zostały skasowane

I. Kasowanie wszystkich odcisków palców

1) Otwórz sejf przy użyciu MASTER CODE lub MANAGER ODCISK
2) Przytrzymaj przycisk "3" aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe
3) Wszystkie odciski palców zostały skasowane

* MANAGER CODE po usunięciu odcisków palców nie wraca do ustawień fabrycznych.

J. Resetowanie zamka do ustawień fabrycznych

1) Wprowadź RESET CODE (fabryczny 999999)
2) Przytrzymaj przycisk "6" aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy, a potem podwójny sygnał dźwiękowy
3) Kody zostały zresetowane do ustawień fabrycznych, MANAGER CODE (123456)

K. Wyłaczenie sygnału dźwiękowego

1) Otwórz sejf przy użyciu MASTER CODE/ kodu 1 UŻYTKOWNIKA lub MANAGER ODCISK
2) Przytrzymaj przycisk „ 4”, aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy

L. Włączenie sygnału dźwiękowego

1) Otwórz sejf przy użyciu MASTER CODE/ kodu 1 UŻYTKOWNIKA lub MANAGER ODCISK
2) Przytrzymaj przycisk „ 4”, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy

Sejfy.PL Sp. z o. o.
ul. Orla 8, 00-143 Warszawa
ul. Sokołowska 43, 05-090 Wypędy
Infolinia 22 620 02 07
biuro@sejfy.pl

POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA:
1. POZIOM 1: Kod lub odcisk palca
2. POZIOM 2: Kod wraz z odciskiem palca

M. Zmiana na 2 poziom bezpieczeństwa (kod + odcisk palca)

1) Otwórz sejf przy uzyciu MASTER CODE/ kodu 1 UŻYTKOWNIKA lub MANAGER ODCISK
2) Przytrzymaj przycisk „ 5” aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy, potem podwójny sygnał dźwiękowy

N. Zmiana na 1 poziom bezpieczeństwa (kod lub odcisk palca)

1) Otwórz sejf przy użyciu MASTER CODE/ kodu 1 UŻYTKOWNIKA lub MANAGER ODCISK
2) Przytrzymaj przycisk „ 5” aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy i ponownie 1 sygnał dźwiękowy

Skutki błędnego wprowadzenia kodu

Czterokrotne wprowadzenie błędnego kodu blokuje zamek na 5 minut.
1. Zamek emituje sygnał dźwiękowy w 5-sekundowych odstępach, co wskazuje, że nadal trwa okres blokady zamka;
2. Podczas blokady zamka, czytnik odcisków palców jest nieaktywny;
3. Wyjęcie baterii i ponowne jej włożenie nie powoduje skrócenia się czasu blokady zamka;
4. Koniec czasu blokady zamka sygnalizowany jest 1 długim i 2 krótkimi sygnałami dźwiękowymi.

Bezpieczeństwo

1. Po zmianie kodu należy kilkakrotnie zamek otworzyć i zamknąć na otwartych drzwiach sejfu nowym kodem.
2. Sprawdzić po zamknięciu zamka czy drzwi sejfu są zablokowane.

Rozwiązywanie problemów

1) Sygnał dźwiękowy zamka 10 razy po wprowadzeniu odcisku palca lub kodu: to jest informacja o niskim poziomie baterii. Wymień baterię na nową.

2) Zielone światła po wprowadzeniu odcisku palca lub kodu - jest to wskazanie prawidłowego odcisku palca lub wprowadzenia kodu * Kod menedżera pozostaje niezmieniony, Użytkownik1 i Użytkownik 2 są usuwane.

3) Czerwone światła po wprowadzeniu odcisku lub kodu: to nieprawidłowy odcisk palca lub wprowadzony kod.

Anerkennung
Approval

von Bauteilen und Systemen
of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Nanjing Easthouse Electrical Co., Ltd.
No.27 Puzhou Road, Pukou District
CN-210032 Nanjing

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
M 113343	4	16.05.2021	15.05.2025

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Elektronisches Hochsicherheitsschloss - Klasse 2
High security electronic lock - class 2

EL-0601

Verwendung / Use

in Wertbehältnissen

in secure storage units

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2396:2014-07
VdS 2396-S3:2020-01
EN 1300:2013-11

Köln, den 10.05.2021

Dr. Reinermann
Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Prudent
Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11149-01-01

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 113343 vom/ dated 10.05.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Elektronisches Codeschloss für Wertbehältnisse Klasse 2	EL-0601		
mit den Schlosstypen:	EL-0601 EL-0601-D		
mit den Eingabeeinheiten: EC-0601A-II EC-0601A-PL FPC-1808-II			
Electronical code lock for secure storage units Class 2	EL-0601		
with the lock types:	EL-0601 EL-0601-D		
with the input units: EC-0601A-II EC-0601A-PL FPC-1808-II			

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 113343 vom/ dated 10.05.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Prüfberichte der VdS-Laboratorien: Test reports of VdS laboratories:	STM 13 804	14.05.2013	
	1NT 13 804	07.05.2021	
	110041-AU01+SW01	26.10.2012	
	200035-AU01+SW01-PB01	09.04.2021	
Technische Dokumentation gemäß Liste der eingereichten Dokumentation	List of supplied documents_161055-AU01.pdf	15.05.2017	5
Technical documentation according supplied documents	List of supplied documents_202127-AU01.pdf	07.05.2021	10

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 113343 vom/ dated 10.05.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Der Einbau des Schlosses in Wertbehältnisse ist gemäß zugehöriger Montageanleitung vorzunehmen. Es ist zu beachten, dass das Schloss gegen gewaltsame Angriffe ausreichend geschützt ist.

2. Die Schlösser unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Namen oder Markenzeichen des Zertifikatsinhabers, Typenbezeichnung, Klasse und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344 gekennzeichnet sind.

3. Das Schloss erfüllt die Anforderungen nach EN 1300 - Klasse B.

1. When mounting the installation instructions of the manufacturer have to be followed. It is has to be considered that the lock is protected sufficient against forced attack.

2. The locks are covered by this certificate only, if they are marked with manufacturers name or Trademark, type designation, class and VdS-mark according to VdS 2344.

3. The locks fulfill the requirements of EN 1300 - class B.